


KATALOG 2019

INDUSTRIKONTAKTER OG UTTAK

NO





„Competence, passion and quality.
That's what the MENNEKES brand stands for.“

Michael Büenfeld, Managing director Marketing & Sales



„Working with a highly motivated team of professionals and solution focussed Managers, MENNEKES has a proven track record of providing outstanding levels of service to a broad range of customers.“

Frederico Ferreira, Sales Director International Subsidiaries



„In international markets we gain the confidence of customers with close proximity, excellent service and flexibility coupled with solution based advise.“

Andrea Garte, Director International Sales



„Internationalisation is vital for MENNEKES. We offer worldwide solutions to our partners and customers on a day to day basis. Gaining new customers is just as important as retaining our existing ones.“

Miriam Richard, Area Sales Manager Latin America & Iberian Peninsula



„As a reliable partner to our customers, we promote openness, honesty and trust based on mutual respect. Our aim is that customers are more than satisfied with our brand. Innovative products and individual service are the basis of long term partnerships.“

Arda Tünay, Area Sales Manager Middle East & Africa



„High quality combined with global presence and local competence are the pillars and foundation of the MENNEKES brand.“

Jörg Schneider, Sales Manager Asia-Pacific

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Vi liker å kommunisere med deg. Har du spesielle forespørsler og krav? Ta kontakt med oss, vi gir råd og veiledning. Vi bistår med individuelle løsninger.

MENNEKES – Selskapet.

Da bestefaren min, Aloys Mennekes, mottok sin master som elektriker i 1935, var han helt sikkert ikke klar over hva som ville utvikle seg ut ifra hans engasjement for elektroteknikk. På den tiden viste han bare en ting, han ville gjøre sine ideer om til produkter.

Når du går igjennom denne katalogen, får du en følelse av hvor sterkt disse produktene fremdeles påvirker oss i dag. Utvalget av produkter viser at vi fremdeles har en stor glede av å utvikle våre ideer til nye produkter.

Nye og gode løsninger skapes sjelden bak låste dører, våre spesialister utvikler derfor nye produkter i dialog med våre kunder. Derfor består vår portefølje i dag av mere enn 10.000 produkter, lang mere enn vi kan vise i vår katalog.

Siden selskapet ble grunnlagt for over 80 år siden, har MENNEKES vært en heleid familiebedrift, som har vært stødig driftet av familie medlemmer.

Ansvar for selskapet, betyr også ansvar for menneskene som står for våre ideer og utvikling. Gjennom deres bevissthet av våre verdier, pålitelighet og lojalitet, utgjør de en viktig hjørnestein i bedriften.

Jeg er stolt av å kunne forsette denne tradisjonen som tredje generasjon.

Det er en fasinende tid for å bevare tradisjonen, da vi er inne i den digitale revolusjonen hvor det skjer mange forandringer det neste tiåret. I en verden oversvømt av informasjon, ønsker MENNEKES å være et referansepunkt som våre kunder kan stole på i forbindelse med kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet. Vi sier med stolthet: Vårt merke er et løfte.

Takk for at dere tror på oss og støtter vår forretnings filosofi.

Christopher Mennekes
Direktør



Aloys Mennekes (I midten) med lærling og medarbeider på vei til jobb.



Rundstift og stikkontakter for de tøffeste forhold.



Familien Mennekes (fra venstre): Petra og Walter, Daniela og Christopher og Michael og Steffen

CEE-uttak – fra 16 A til 125 A

⚠ Meget motstandsdyktig mot kjemikalier. Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 463			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3		27001
		16	4		27002
		16	5		27004
		32	3		27005
		32	4		27006
		32	5		27008

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 209			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	100	101 102
		16	4	103	104 105
		16	5	109	110 111

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 43			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	4	3030	3034 1418
		16	5	3041	3045 1419
		32	3	1420	1421 1422
		32	4	1423	1424 1425
		32	5	1555	1556 1557

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 213			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	X-CONTACT			
		63	3	1136A	1137A 1138A
		63	4	1139A	1140A 1141A
		63	5	1143A	1144A 1145A

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 622			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	9300	9301 9302
		16	4	9320	9321 9322
		16	5	9340	9341 9342
		32	3	9350	9351 9352
		32	4	9370	9371 9372
		32	5	9380	9381 9382

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 112			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	X-CONTACT			
		63	3	856	128A 129A
		63	4	130A	131A 132A
		63	5	134A	135A 136A

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 162			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	X-CONTACT			
		125	4	137	138 139
		125	5	141	142 143

Pilotkontakt		Artikkel nr.	
	for standard uttak og panelmonterte uttak 16 A og 32 A		41000

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 247			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	rett	16	3	1365	1366 1367
		16	4	1388	1389 1390
		16	5	1384	1386 1385
		32	3	1394	1395 1396
		32	4	1397	1398 1399
		32	5	3449	3454 3451

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 141			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	rett	16	3	217A	218A 219A
		16	4	220A	221A 222A
		16	5	226A	227A 228A
		32	3	229A	230A 231A
		32	4	232A	233A 234A
		32	5	238A	239A 240A

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 260			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	vinklet 20°	16	3	1462	1463 1464
		16	4	1465	1466 1467
		16	5	1471	1472 1473
		32	3	1491	1492 1493
		32	4	1494	1495 1496
		32	5	1498	1499 1500

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 251			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	vinklet 20°	16	3	1474	1475 1476
		16	4	1477	1478 1479
		16	5	1483	1484 1485
		32	3	1501	1502 1503
		32	4	1504	1505 1506
		32	5	1489	1490 1551

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 211			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	X-CONTACT, rett			
		63	3	1260A	1261A 1262A
		63	4	1246A	1247A 1248A
		63	5	1250A	1251A 1252A

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 212/1 MB 258			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	X-CONTACT, rett			
		63	3	1263A	1264A 1265A
		63	4	1122A	1123A 1124A
		63	5	1126A	1127A 1128A
		125	3		3380
		125	4	1455	1456 1457
		125	5	1459	1460 1461

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 297			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	X-CONTACT, vinklet 20°			
		63	3	1146A	1147A 1148A
		63	4	1149A	1150A 1151A
		63	5	1153A	1154A 1155A

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 298/1 MB 601			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	X-CONTACT, vinklet 20°			
		63	3	2179A	2180A 2181A
		63	4	203A	204A 205A
		63	5	207A	208A 209A
		125	3		3575
		125	4	210A	211A 212A
		125	5	214A	215A 216A

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 453			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	vinklet 20°, standard flens: 85 x 85 mm, monteringshullavstand: 70 x 70 mm			
		16	3	3031	3036
		16	4		3072
		16	5		3093
		32	3	3110	3112
		32	4		3136
		32	5		3153

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 452			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	vinklet 20°, standard flens: 85 x 85 mm, monteringshullavstand: 70 x 70 mm			
		16	3	903	905
		16	4		1081
		16	5		1103
		32	3	3197	3200
		32	4		3254
		32	5		3524

CEE-plugger og -inntak – 16 A til 125 A

Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Plugg PowerTOP® Xtra S med SafeCONTACT

	avmantling og skrufri tilkobling		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	5					13522
	32	5					13523

IP 44

Plugg StarTOP med SafeCONTACT

	avmantling og skrufri tilkobling		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			947	948	
	16	4				951	952
	16	5					33
	32	3			711	712	
	32	4				717	719
	32	5					34

IP 44

Plugg AM-TOP

	helstøpt kapsling, skruklemme		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			277	278	279
	16	4			280	281	282
	16	5			286	287	288
	32	3			289	290	291
	32	4			292	293	294
	32	5			298	299	300

IP 67

Plugg PowerTOP® Xtra

	gummibelagt kapsling for tøffe forhold		A	P	110 V	230 V	400 V
	63	3			13201	13202	13203
	63	4			13204	13205	13206
	63	5			13210	13211	13212
	125	3			13215	13216	
	125	4			13217	13218	13219
	125	5			13223	13224	13225

IP 67

Panelmontert inntak RAPIDO

Diagram 2 MB 215

	sentral montering, 61 mm Ø monteringshul		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			919	924	
	16	4					931
	16	5					949

IP 44

Veggmontert inntak

Diagram 2 MB 221

			A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			843	844	
	16	4					800
	16	5					801
	32	3				802	
	32	4					803
	32	5					804

IP 44

Veggmontert inntak

Diagram 2 MB 43

	med hengslet lokk		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	4			392	393	394
	16	5			398	399	400
	32	3			401	402	403
	32	4			404	405	406
	32	5			410	411	412

IP 44

Panelmontert inntak

Diagram 2 MB 173/2

			A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			810	812	
	16	4				837	813
	16	5					815
	32	3			816	817	
	32	4				838	819
	32	5					821

IP 44

Panelmontert inntak

Diagram 2 MB 187/2

			A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			825	826	
	16	4				839	827
	16	5					829
	32	3			830	831	
	32	4				840	832
	32	5					834

IP 67

Plugg PowerTOP® Xtra med ErgoCONTACT

	helstøpt kapsling, skruklemme		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	5					13510
	32	5					13520

Plugg ProTOP

	helstøpt kapsling, skruklemme		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			147A	148A	149A
	16	4				151A	152A
	16	5					13A
	32	3			159	160	
	32	4				163	164
	32	5					14A

IP 44

Plugg PowerTOP® Xtra

	gummibelagt kapsling for tøffe forhold		A	P	110 V	230 V	400 V
	63	3			13101	13102	
	63	4				13105	13106
	63	5				13111	13112

IP 44

Vinklet plugg

	* 16 A, 5 p, 230 V og 400 V: VarioTOP		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			1410	1411	
	16	4				891	315
	16	5				3981*	3980*
	32	3			3312	3306	
	32	4				3646	3987
	32	5				3424	3266

IP 44

Panelmontert inntak RAPIDO

Diagram 2 MB 215

	sentral montering, 70 mm Ø monteringshul		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	4				932	933
	16	5					972
	32	3			935	938	
	32	4				939	942
	32	5					945

IP 44

Veggmontert inntak

Diagram 2 MB 32

			A	P	110 V	230 V	400 V
	16	3			331	332	333
	16	4			334	335	336
	16	5			340	341	342
	32	3			343	344	345
	32	4			346	347	348
	32	5			352	353	354

IP 44

Veggmontert inntak

Diagram 2 MB 36

			A	P	110 V	230 V	400 V
	63	3			1216	1107	1217
	63	4			355	356	357
	63	5			359	360	361
	125	4			362	363	364
	125	5			366	367	368

IP 67

Panelmontert inntak

Diagram 2 MB 155

			A	P	110 V	230 V	400 V
	63	3			822	1981	
	63	4				1984	1982
	63	5					1688

IP 44

Panelmontert inntak

Diagram 2 MB 166

			A	P	110 V	230 V	400 V
	63	3			835	836	
	63	4				3704	3656
	63	5					3658
	125	3				3665	
	125	4				3413	3583
	125	5					1983

IP 67

CEE-uttak med bryter – 16 A til 125 A

Med mekanisk DUO-blokkering. Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 174



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7010A	7002A	
16	4	5457A	5099A	5100A
16	5	5459A	5102A	5103A
32	3	5743A	5696A	
32	4	5460A	5104A	5105A
32	5	5462A	5107A	5108A

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 207



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7011A	7012A	
16	4		5599A	5600A
16	5		5602A	5603A
32	3	5924A	5793A	
32	4		5604A	5605A
32	5		5607A	5608A

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 234

X-CONTACT



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	6569	6571	
63	4		5955A	5956A
63	5			5959A

Veggmontert uttak Diagram 63 A: 1 MB 180 / 125 A: 1 MB 177

X-CONTACT



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	5925A	5911A	
63	4		5109A	5110A
63	5		5112A	5113A
125	3	7060	7000	
125	4		5887A	5691A
125	5		5888A	5692A

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 550



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7602	7603	
16	4		7604	7605
16	5			7607
32	3	7611	7612	
32	4		7613	7614
32	5			7616

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 551



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7620	7621	
16	4		7623	7624
16	5			7626
32	3	7628	7629	
32	4		7633	7634
32	5			7636

Panelmontert uttak Diagram 5 MB 59



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7502	7503	
16	4		7504	7505
16	5			7507
32	3	7511	7512	
32	4		7513	7514
32	5			7516

Panelmontert uttak Diagram 5 MB 57



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	7520	7521	
16	4		7523	7524
16	5			7526
32	3	7530	7531	
32	4		7533	7534
32	5			7536

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 208

med automatsikring, 63 A: X-CONTACT



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7223	
16	4			7224
16	5			7318
32	4			7225
32	5			7226
63	4			7227
63	5			7228

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 181

med automatsikring, 63 A: X-CONTACT



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7245	
16	4			7246
16	5			7247
32	4			7248
32	5			7249
63	4			7250
63	5			7251

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 208

med automatsikring, 63 A: X-CONTACT



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7216	
16	4			7217
16	5			7218
32	4			7219
32	5			7220
63	4			7221
63	5			7222

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 181


med automatsikring, 63 A: X-CONTACT



IP 67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		7238	
16	4			7239
16	5			7240
32	4			7241
32	5			7242
63	4			7243
63	5			7244

Mekanisk DUO-blokkering



Pluggen låses i ON-stilling etter den har blitt stukket inn og slått på.
Bryteren låses i OFF-stilling etter at pluggen er slått av og trukket ut.



CEE-skjøteuttak – 16 A til 32 A

Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Fasevekslerplugg AM-TOP
helstøpt kapsling med skruklemme

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5		318	319
32	4		396	397
32	5		321	322

IP 44

Fasevekslerplugg AM-TOP
helstøpt kapsling med skruklemme

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3338	3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5		327	328

IP 67

Fasevekslerplugg ProTOP
helstøpt kapsling med skruklemme

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3319A
32	5			3322

IP 44

Faseveksler VarioTOP

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			859

IP 44

Veggmontert inntak med faseveksler Diagram 2 MB 221

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3517
32	5			3523

IP 44

Veggmontert inntak med faseveksler Diagram 2 MB 32

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3342	3343
16	5			2511
32	4		3345	3346
32	5		3347	2478

IP 44

Panelmontert inntak med faseveksler Diagram 2 MB 43

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3348	3350
16	5			20970
32	4		3355	3356
32	5		3717	21241

IP 44

Fasevekslerplugger 16 A til 32 A

Panelmontert inntak med faseveksler Diagram 2 MB 68/853

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			854

IP 44

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 294

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1825	1831	
16	3	1832	1837	1835
32	2	1838	1844	
32	3	1845	1850	1848

IP 44

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 137

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	577	578	
16	3	584	585	586
32	2	590	591	
32	3	597	598	599

IP 44

Panelmontert uttak Diagram 1 MB 136

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	603	604	
16	3	610	611	612
32	2	616	617	
32	3	623	624	625

IP 44

Panelmontert uttak Diagram 1 MB 231

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1270	2855	
16	3	2845	1272	2860
32	2	1271	2864	
32	3	2870	1273	2852

IP 44

Plugg

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	629A	630A	
16	3	636A	637A	638A
32	2	642A	643A	
32	3	649A	650A	651A

IP 44

Veggmontert inntak Diagram 2 MB 160


A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1955	1961	
16	3	1962	1967	1965
32	2	1968	1974	
32	3	1975	1980	1978

IP 44

Skjøteuttak

A	P	20 - 25 V 50 og 60 Hz	40 - 50 V 50 og 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	681A	682A	
16	3	688A	689A	690A
32	2	694A	695A	
32	3	701A	702A	703A

IP 44



CEE-plugger og uttak – 7-polede

Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 257				
	IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	733	734	1035
		32	7	735	736	1040

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 622				
	IP 67	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	9530	9531	9532
		32	7	9590	9591	9592

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 260				
	vinklet 20° IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	737	738	1045
		32	7	739	740	1050

Panelmontert uttak		Diagram 1 MB 251				
	vinklet 20° IP 67	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	2883	2459	2296
		32	7		2317	2212

Plugg AM-TOP						
	helstøpt kapsling med skruklemme IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	741	742	1055
		32	7	743	744	1060

Plugg AM-TOP						
	helstøpt kapsling med skruklemme IP 67	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	3776	3777	3913
		32	7	2405	2324	2213

Panelmontert inntak		Diagram 2 MB 147				
	IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7		2166	
		32	7		2167	

Panelmontert inntak		Diagram 2 MB 71				
	IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	749	750	1075
		32	7	751	752	1080

Skjøteuttak AM-TOP						
	helstøpt kapsling med skruklemme IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	745	746	1065
		32	7	747	748	1070

Skjøteuttak AM-TOP						
	helstøpt kapsling med skruklemme IP 67	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7	3783	3916	3784
		32	7	2406	2255	2460

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 383				
	med mekanisk DUO-blokkering 3-polet bryter, kan låses med hengelås IP 44	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7		5536	
		32	7		7061	

Veggmontert uttak		Diagram 1 MB 382				
	med mekanisk DUO-blokkering 3-polet bryter, kan låses med hengelås IP 67	A	P	230 V	400 V	500 V
		16	7		5785	
		32	7		6106	

7-polede pluggere og uttak

Disse pluggene og uttakene er løsningen på multifunksjonsbehov innen industri, landbruk og handel.

Produktene er tilpasset blant annet følgende applikasjoner:

- Star-delta-start
- Styring med tilbakekobling
- Styring uten tilbakekobling
- Overvåkning
- Detektering og alarm
- Tilbakestilling av alarm
- Elektrisk blokkering



Plugger og uttak – for kjølekontainere, SCHUKO® uttak

Til VDE 0623-2, EN 60309-2. Jordkontakt i posisjon klokken 3. Farge: elektrisk grå og/eller fargekode.

⚡ Meget motstandsdyktig mot kjemikalier. Andre spenninger og frekvenser på forespørsel. For diagrammer og dimensjoner, se side 20 til 25.

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 622



IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	9562

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 207



brytbar med mekanisk DUO-blokkering, kan låses med hengselås
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	5792A

Veggmontert uttak Diagram 1 MB 181



brytbar med mekanisk DUO-blokkering, låsbar med hengselås
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	5946A

Panelmontert uttak Diagram 1 MB 141



rett
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2123A

Plugg AM-TOP



ramme i ett stykke
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2175B

Fasesekvens testplugg



klokkestilling 3 for jordleder, stemmer overens med VDE 0413, del 7
IP 44

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	3718

Panelmontert inntak



med hengslet lokk
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2692

Connector AM-TOP



ramme i ett stykke
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	2177A

AMAXX uttakssentraler



med mekanisk DUO-blokkering, sikringer: 3 automatsikringer 32 A, 3 p, C
IP 67

A	P	h	380 - 440 V
32	4	3	940027

Panelmontert uttak med lokk SCHUKO® Diagram 1 MB 410



med innstikklemmer eller skruklemmer
IP 54

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
grå	11010	11030
blå	11011	11031
svart	11012	11032
rød	11013	11033

Panelmontert uttak med lokk SCHUKO® Diagram 1 MB 410



med innstikklemmer eller skruklemmer og berøringsbeskyttelse
IP 54

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
grå	11060	
blå	11061	11081

Panelmontert uttak med lokk SCHUKO® Diagram 1 MB 5861



Til portabelt bruk med pakning, innstikklemmer eller skruklemmer
IP 54

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
grå	11310	11330
blå	11311	11331
svart	11312	11332
rød	11313	11333

Panelmontert uttak med lokk SCHUKO® Diagram 1 MB 27/30



med innstikklemmer eller skruklemmer
IP 44

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
grå	10081	
blå	10082	
svart	10083	

Panelmontert uttak SCHUKO® Diagram 1 MB 450



med innstikklemmer eller skruklemmer og berøringsbeskyttelse
IP 20

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
blå	11511	11531
svart	11512	11532

Panelmontert uttak SCHUKO® Diagram 1 MB 627



med innstikklemmer eller skruklemmer, *med lukkeren
IP 68

Farge	innstikklemmer	skruklemmer
blå/grå	17002	17006
blå/grå		17014*

Plugg SCHUKO®



Plugg i gummi-materiale
IP 44

Farge	
grå	10749
svart	10754
oransje	10837
blå	10838
rød	10839
gul	10840
grønn	10841

Uttak SCHUKO®



Uttak i gummi-materiale med ekstra beskyttelseslokk
IP 44

Farge	
grå	10751
svart	10755
oransje	10842
blå	10843
rød	10844
gul	10845
grønn	10846


AMAXX uttakssentraler

Forskjellige versjoner

- Kapslingsklasser: IP 44 og IP 67
- Kapsling laget av høy kvalitets plast eller AMELAN. Tåler røffe forhold og god resistans mot kjemikaler. Samt varmebestandige kontakter som er nikkelbelagt
- Utstyrt med: CEE-uttak fra 16 A - 63 A, SCHUKO® og brytbare DUO-uttak. Spør oss om ditt ønske og vi kan tilpasse produktet til deg



Egenskaper og fordeler



1

Uttrekkbare DIN-skinner

Romslig kapsling med uttrekkbare DIN-skinner forenkler tilkobling av store kabler

2

Kan installeres av én person

Kortere installasjonstid med utvendig festeører, forenkler arbeidet

3

Deksel med hengsler

Dekselet har hengsler som åpner til en side, hvilket forenkler tilkoblingsarbeid

4

Klar til bruk

Alle kombinasjoner er internt ferdigkoblede og testet for sikkerhet og kvalitet



Vanligvis vinklet innsetningsretning.



Dekselet åpnes og stenges ekstra hurtig med sikrede, dobbeltgjengede skruer.



Begge hender fri ettersom inspeksjonsvindue folder nedover.



Vinduet kan låses med hengselås, kapslingen kan forsegles.

Standard innen lavspennings koblings- og kontrolltavler IEC 61439

Den standarden IEC 61439 avløser IEC 60439 og beskriver design- og testspesifikasjoner for lavspennings koblings- og kontrolltavler. Den standarden har konsekvenser for fordeling av elektrisk energi i industri, elektriske anlegg i hus, og på byggeplasser.

I fremtiden vil to hovedstandarder gjelde for hvert design av lavspennings koblings- og kontrolltavler:

- Den grunnleggende standarden, "avsnitt 1" i de spesifikke standardene
- De anvendelige avsnittene 2 til 7 i standarden gjeldende lavspennings- og kontrolltavler som behandler anleggets egenheter

Kravene som stilles til uttakskombinasjoner, som må klassifiseres som koblings- og kontrolltavler, har endres. Kontrollstruktur og -metode har blitt omdefinert.

Hva har forandret seg med den standarden for koblingstavler, IEC 61439, og hva er fordelene for MENNEKES kunder?

• Produktsikkerhet

I fremtiden må alle lavspennings koblings- og kontrolltavler testes i samsvar med IEC 61439. Kravet om design-verifisering er nytt. Design-verifisering erstatter typetest. MENNEKES uttakskombinasjoner utsettes for ytterligere rutinetester som gjelder overensstemmelse med standarden. De utgående kurser testes hver for seg.

Fordelen din: Du får en enda høyere sikkerhetsstandard.

• Klar dokumentasjon

Typeskilt – klart definert obligatorisk informasjon, sånn som RDF (Rated Diversity Factor, tidligere: Simultaneity Factor (samtidighetsfaktor).

Din fordel: De viktigste produktinformasjonene finnes samlet på typeskiltet.

• Klare spesifikasjoner

Forespørsler for en skreddersydd løsning krever klart definerte spesifikasjoner fra brukeren (installasjonsplass, omgivelsestemperatur, osv.).

Din fordel: Du får en løsning som er tilpasset ditt behov, skreddersydd av MENNEKES til å passe bruksområdet dit.

• Kjennermerke

Original produsent - produsent
Hvis et produkt modifiseres på installasjonsplassen, anses det respektive firmaet som produsent. I dette tilfellet kreves ny verifisering og dokumentasjon fra dette firmaet.

Din fordel: For uttakskombinasjoner som er klar til tilkobling, er MENNEKES original produsent og produsent, og bærer derfor hele produktansvaret.

Eksempel – typeskilt

I_{nA}	Nominell strøm for koblings- og kontrolltavlen		RDF	Rated diversity factor
U_n	Nominell spenning		I_{cc}	Betinget nominell kortslutningsstrøm
f_n	Nominell frekvens			Beskyttelsesklasse
			IP	Kapslingsgrad

For ytterligere opplysninger, besøk vennligst vårt nettsted: www.MENNEKES.com



AMAXX uttakssentraler 230 V (IT nett)

Forhåndskoblet for installasjon, IP 44 og IP 67. Kapslingens frontdeksele grå RAL 7035 (standard), gul eller sølv (GE) RAL 1021 eller hengslet på siden (SI) RAL 9006, sikringer bak et transparent deksel.

			
Bestykket med 3 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 1 CEE 16 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 2 CEE 16 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 1 CEE 32 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sikringer 3 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 lastbryter 63 A, 3 p	Sikringer 1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 automatsikring 16 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 4 p	Sikringer 2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 2 automatsikring 16 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p	Sikringer 1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 automatsikring 32 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p
Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 16 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 16 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 25 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 16 mm ²
Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 16 A RDF 0,9	Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 29 A RDF 0,9	Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 36 A RDF 0,75	Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 36 A RDF 0,75
Kapslingstørrelse 260 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 390 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 520 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 390 x 225 mm (H x B)
Artikkel nr. 923888	Artikkel nr. 936074	Artikkel nr. 946314	Artikkel nr. 936072
IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
			
Bestykket med 2 CEE 32 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 1 CEE 63 A, 4 p, 230 V 1 CEE 32 A, 4 p, 230 V 1 CEE 16 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 1 CEE 16 A, 4 p, 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V	Bestykket med 1 CEE 32 A, 4 p, 230 V 1 CEE 16 A, 4 p, 230 V 1 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sikringer 2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 2 automatsikringer 32 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p	Sikringer 1 jordfeilbryter 63 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 automatsikring 63 A, 3 p, C 1 automatsikring 32 A, 3 p, C 1 automatsikring 16 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p	Sikringer 1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 1 jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 automatsikring 16 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p	Sikringer 2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A 1 jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 0,03 A 1 automatsikring 32 A, 3 p, C 1 automatsikring 16 A, 3 p, C 1 lastbryter 63 A, 3 p
Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 25 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 25 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 25 mm ²	Tilførsel for 1 kabel opptil 4 x 25 mm ²
Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 44 A RDF 0,55	Tilkobling Forankoblet sikring max. 100 A InA 70 A RDF 0,55	Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 32 A RDF 1	Tilkobling Forankoblet sikring max. 63 A InA 45 A RDF 0,7
Kapslingstørrelse 520 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 650 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 390 x 225 mm (H x B)	Kapslingstørrelse 520 x 225 mm (H x B)
Artikkel nr. 946315	Artikkel nr. 905712	Artikkel nr. 936100	Artikkel nr. 946343
IP 44	IP 44	IP 67	IP 67

AMAXX uttakssentraler 400 V (TN-S nett)

Forhåndskoblet for installasjon, IP 44 og IP 67. Kapslingens frontdeksel grå RAL 7035 (standard), gul eller sølv (GE) RAL 1021 eller hengslet på siden (SI) RAL 9006, sikringer bak et transparent deksel.



Bestykket med
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
3 jordfeilautomater
16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 lastbryter 63 A, 3 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 16 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 16 A
RDF 0,9

Kapslingstørrelse
260 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
923887 IP 44



Bestykket med
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
2 automatsikringer 16 A, 3 p, C
4 automatsikringer 16 A, 1 p, C

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 10 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 16 A
RDF 0,9

Kapslingstørrelse

Artikkel nr.
970004GE IP 44



Bestykket med
2 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
2 jordfeilautomater
16 A, 2 p, C, 0,03 A
2 automatsikringer 16 A, 4 p, C
1 lastbryter 63 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 25 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 36 A
RDF 0,75

Kapslingstørrelse
520 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
946320 IP 44



Bestykket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
2 jordfeilautomater
16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 automatsikring 32 A, 4 p, C
1 lastbryter 63 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 16 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 36 A
RDF 0,75

Kapslingstørrelse
390 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
936071 IP 44



Bestykket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
2 jordfeilautomater
16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 automatsikring 32 A, 4 p, C
1 automatsikring 16 A, 4 p, C
1 lastbryter 63 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 25 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 35 A
RDF 0,7

Kapslingstørrelse
520 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
946309 IP 44



Bestykket med
1 CEE 63 A, 5 p, 400 V
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 400 V

Sikringer
1 jordfeilbryter 63 A, 4 p, 0,03 A
2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
2 jordfeilautomater 16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 automatsikring 63 A, 4 p, C
1 automatsikring 32 A, 4 p, C
1 automatsikring 16 A, 4 p, C
1 lastbryter 100 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 25 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 100 A
InA 83 A
RDF 0,65

Kapslingstørrelse
650 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
905711 IP 44



Bestykket med
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
1 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
1 jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 automatsikring 16 A, 4 p, C
1 lastbryter 63 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 25 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 31 A
RDF 0,95

Kapslingstørrelse
390 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
936099 IP 67



Bestykket med
1 CEE 32 A, 5 p, 400 V
1 CEE 16 A, 5 p, 400 V
1 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sikringer
2 jordfeilbryter 40 A, 4 p, 0,03 A
1 jordfeilautomat 16 A, 2 p, C, 0,03 A
1 automatsikring 32 A, 4 p, C
1 automatsikring 16 A, 4 p, C
1 lastbryter 63 A, 4 p

Tilførsel
for 1 kabel opptil 5 x 25 mm²

Tilkobling
Forankoblet sikring max. 63 A
InA 45 A
RDF 0,7

Kapslingstørrelse
520 x 225 mm (H x B)

Artikkel nr.
946333 IP 67

EverGUM uttakssentraler med deksler av massiv gummi

Med EverGUM-sortimentet tilbyr MENNEKES et alternativ av massiv gummi til kapslinger for plast og stålplater. Dette alternativet passer i de fleste miljøer, spesielt når enheten kan ventes til å bli utsatt for røff håndtering eller aggressive rengjøringsmidler. Disse produktene kan også leveres i overensstemmelse med standarder i andre europeiske land.

Veggmontert, deksel

380 x 230 mm (H x B) or
380 x 320 mm (H x B)
(størrelse uten uttak)



Uttakslinje, deksel

445 x 135 mm (H x B)
(størrelse uten uttak)



Bærbar, deksel

306 x 230 x 288 mm (H x B x D)
(størrelse uten uttak)



Bærbar, med matekabel, deksel

360 x 340 x 330 mm (H x B x D)
(størrelse uten uttak)



EverBOX bærbar løsning

De nye mobile løsningene finnes i forskjellige utvalg. De robuste stablebare løsningene er bra for innendørs og utendørs bruk. Finnes i IP 44 og IP 67

Deksel

560 x 350 x 340 mm (H x B x D)
(størrelse uten uttak)



AirKRAFT og 3KRAFT for tak og gulv



AirKRAFT deksel

400 x 229 x 220 mm
(H x B x D)
(størrelse uten uttak)



3KRAFT deksel

240-264 x 152 mm
(diam. x H)
(størrelse uten uttak)

Tre farger: Signalgul, rød eller sølv..

AirKRAFT. Opp til fire uttak, kan bestykkes med en kombinasjon av data, lys, strøm og trykkluft. Klar til tilkobling eller med forsyningskabel og plugg.

3KRAFT. Bestykkes etter ditt behov. Opptil tre uttak, eller data, pluss trykkluft. Klar til tilkobling eller med tilførselskabel og plugg.

DELTA-BOX den klassiske enheten

Med kabelgrep. Deksel og innsats av støtsikker og motstandsdyktig. Tilgjengelig i IP 44, IP 67 og IP 68

Deksel

114 x 160 x 97 mm (H x B x D)
(størrelse uten uttak)





Rustfritt stålskap med innfelte kontakter

Sikker. Praktisk. Tidløst elegant.

- Kapslingstype IP 43 eller IP 44 med lukket dør, selv om plugger er satt i
- Kabelvernåpningen er tilstrekkelig dimensjonert til å føre gjennom kabler
- Sikkerhetslås beskytter mot uautorisert tilgang

Kraftstolpe. Solide. Vandalsikre

Robust kraftstolpe av stål med uttak for strøm. Varmforsinkede og pulverlakkerte. Leveres i forskjellige størrelser.



CombiTOWER utendørs og innendørs


Korte strekninger til energikilden for industri, verksteder, monteringsverksteder, lasterampe osv.



Diagrammer og dimensjoner

Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.


1 MB 27/30



Drawing
1 MB 27/30


Dim. in mm

1 MB 43




Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	128	128		128	128	128
	b	84	84		84	84	84
	c	122	124		136	136	138
	d	11	11		11	11	11
	e	68	68		68	68	68
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	g	4	4		4	4	4
	h	144	145		158	158	160
	M	25	25		32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18	18		18/25	18/25	18/25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		-4	-4		-10	-10	-10

1 MB 112




Drawing 1 MB 112	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		-25	-25	-25

1 MB 136




Drawing 1 MB 136	Amp. Poles	16			32		
		2	3		2	3	
Dim. in mm	a	55	55		55	55	
	b	55	55		55	55	
	c	44	44		44	44	
	d	45	45		45	45	
	e	45	45		45	45	
	f	4.2	4.2		4.2	4.2	
	g	8	8		8	8	
	g.1	2	2		2	2	
	h	67	67		67	67	
	k	22	22		22	22	
	l	34	34		34	34	
	l	4	4		4	4	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-10	-10		-10	-10	

1 MB 137




Drawing 1 MB 137	Amp. Poles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. in mm	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		18	18	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4
		-2x6	-10	-2x6	-10

1 MB 141




Drawing 1 MB 141	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	j	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

1 MB 162




Drawing 1 MB 162	Amp. Poles	125	
		4	5
Dim. in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8.1	8.1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
Max. cable diam. (mm)		38	38
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25
		-35	-35

1 MB 174




Drawing 1 MB 174	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25 and 2x25			2x25 and 2x25		
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10

1 MB 177




Drawing 1 MB 177	Amp. Poles	125		
		3	4	5
Dim. in mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
Max. cable diam. (mm)		44	44	44
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25	25
		-70	-70	-70

1 MB 180



Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40 2 x 40 2 x 40		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		-25	-25	-25

1 MB 181




Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	4	5	
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364	
	b	134	134	134	134	134	
	c	160	162	163	168	168	
	d	347	347	347	347	347	
	e	117	117	117	117	117	
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
	g	8	8	8	8	8	
	h	391	395	398	408	411	
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	
		-4	-4	-4	-10	-10	

Diagrammer og dimensjoner


Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.

1 MB 207




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 207	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 and 1xM32			1xM25 and 1xM32		
	M*	2x25		2x25	2x25		2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 208




Drawing	Amp.	16			32			63		
1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5		4	5	
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364		460	460	
	b	134	134	134	134	134		180	180	
	c	160	162	163	168	168		195	195	
	d	347	347	347	347	347		440	440	
	e	117	117	117	117	117		160	160	
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3		8.1	8.1	
	g	8	8	8	8	8		8	8	
	h	391	395	398	408	411		502	502	
	M	32/40		32/40	32/40			40	40	
	M*	2x32		2x32	2x32			2x40	2x40	
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27		27	27	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5		6	6	
		—4	—4	—4	—10	—10		—25	—25	

1 MB 209




Drawing	Amp.	16		
1 MB 209	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	11	11	11
	e	50	59	59
	f	4.5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	15	15
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4

1 MB 211




Drawing	Amp.	63		
1 MB 211	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—25	—25	—25

1 MB 212/1 MB 258




Drawing	Amp.	63			125	
1 MB 212/258	Poles	3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25
		—25	—25	—25	—70	—70

1 MB 213




Drawing	Amp.	63		
1 MB 213	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	163	163	163
	c	164	164	164
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		32	32	32
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 231




Drawing	Amp.	16			32	
1 MB 231	Poles	2	3		2	3
Dim. in mm	a	68	68		68	68
	b	62	62		62	62
	c	42	42		42	42
	d	53	53		53	53
	e	47	47		47	47
	f	4.5	4.5		4.5	4.5
	g	8	8		8	8
	g.1	2	2		2	2
	h	72	72		72	72
	k	32	32		32	32
	l	55	55		55	55
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4
		—10	—10		—10	—10

1 MB 234




Drawing	Amp.	63		
1 MB 234	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 247




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 247	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1	6	8	11	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 251




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 251	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	62	64	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	105	109	113
	i	78	85	96	96	103	110
	k	43	32	32	39	53	45
	l	52	55	65	65	67	72
	h1	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 257



Drawing	Amp.	16			32	
1 MB 257	Poles		7			7
Dim. in mm	a		128			128
	b		84			84
	c		124			138
	d		11			11
	e		68			68
	f		5.3			5.3
	g		4			4
	h		145			160
	M		25			32
	M*		(blind) to be cut out			(blind) to be cut out
Max. cable diam. (mm)			18			25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.			1.5			2.5
			—4			—10

1 MB 260




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 260	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	58	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	i	44	34	34	40	54	49
	h1	52	55	65	65	67	72
	l1	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Diagrammer og dimensjoner


Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.

1 MB 294




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 294	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	90	90		90	90	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	129	129		129	129	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		—10	—10		—10	—10	

1 MB 297




Drawing	Amp.	63		
1 MB 297	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	82	82	82
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6.5	6.5	6.5
	g	12	12	12
	g-1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
	R	46	46	46
	α	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 298/1 MB 601




Drawing	Amp.	63			125		
1 MB 298	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	g	12	12	12	13	13	13
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	l1	98	98	98	107	107	107
	m	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		—25	—25	—25	70	70	70

1 MB 312




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 312	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 313




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 313	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 315




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 315	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	50	60	67	65	65	73
	m	-	-	-	70	70	76
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 317




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 317	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 318




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 318	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 320




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 320	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 336



Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 336	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 354




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 354	Poles	4	5	5	4	5	5
Dim. in mm	a	141	141	141	141	141	141
	b	84	84	85	84	84	85
	c	136	140	158	136	140	158
	d	61	61	61	61	61	61
	e	68	68	68	68	68	68
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	142	145	161	142	145	161
	M	25	25	25	25	25	25
Max. cable diam. (mm)		18	18	18	18	18	18
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	2.5
		—4	—4	—10	—4	—4	—10

Diagrammer og dimensjoner


Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.

1 MB 382




Drawing 1 MB 382	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	225	225
	b	118	118
	c	147	153
	d	208	208
	e	101	101
	f	6.3	6.3
	g	8	8
	h	259	274
	M	1x25 and 1x32	1x25 and 1x32
	M*	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5

1 MB 383




Drawing 1 MB 383	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	225	225
	b	118	118
	c	141	146
	d	208	208
	e	101	101
	f	6.3	6.3
	g	8	8
	h	254	264
	M	1x32 and 1x25	1x32 and 1x25
	M*	2x25	2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5

1 MB 386




Dim. in mm.

1 MB 387




Dim. in mm.

1 MB 403/2




Dim. in mm.

1 MB 404/2



Dim. in mm.


1 MB 410



Dim. in mm

Installation dimensions in mm

1 MB 450




Dim. in mm

Dim. A

Drawing 1 MB 450	Dim. in mm	Dim. A
SCHUKO	18.3	
French/Belgian standards	15.8	
Danish standards	15.8	


1 MB 452



Dim. in mm

Drawing 1 MB 452	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	57	57
	d	70	70
	e	70	70
	f	5.5	5.5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	87	91
	i	78	85
	k	39	34
	l min.	57	64
	l max.	78	78
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5


1 MB 453



Dim. in mm

Drawing 1 MB 453	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	53	57
	d	70	70
	e	70	70
	f	5.5	5.5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	89	96
	i	103	103
	k	39	34
	l min.	57	64
	l max.	78	78
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5


1 MB 463



Dim. in mm

Drawing 1 MB 463	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	95	93
	b	73.5	87.5
	c	93	107.5
	d	55.5	55.5
	e	61	76
	f	5.3	5.3
	f.1	5.3	5.3
	f.2	5.3	5.3
	g	139	139
	h	19.8	21.5
	i	19.8	21.5
	M	M20x	M25x
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5


1 MB 464



Dim. in mm

Drawing 1 MB 464	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	75	75
	b	75	75
	c	53	53
	d	60	60
	e	60	60
	f	5.5	5.5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	75	80
	i	5	8
	k	22	22
	l	43	52
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5


1 MB 465



Dim. in mm

Drawing 1 MB 465	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	73.5	100
	b	64	92
	c	52	58
	d	60	85
	e	52	77
	f	5.5	5.5
	g	7	8
	g.1	2	2
	h	79	100
	i	31	31
	k	52	55
	l	60	63
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5

1 MB 466




Dim. in mm

Drawing 1 MB 466	Amp. Poles	16	32
Dim. in mm	a	73.5	100
	b	64	92
	c	52	60
	d	60	85
	e	52	77
	f	5.5	5.5
	g	7	8
	g.1	2	2
	h	84	100
	i	31	31
	k	52	55
	l	60	63
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	2.5

Diagrammer og dimensjoner


Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.

1 MB 467




Drawing 1 MB 467	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.	t	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6

1 MB 468 for 61 mm Ø




Drawing 1 MB 468	Amp. Poles	16		
		3	4	5
Dim. in mm	a	69		
	b	57		
	c	55		
	k	max. 30		
	h	87		
	l	61		
	l1	33.25		
	t	2-9		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5		
		—4		

1 MB 468 for 70 mm Ø




Drawing 1 MB 468	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	81	81		81	81	81
	b	66	69		71	71	80
	c	58	55		66	66	64
	k	max. 33	max. 33		max. 33	max. 33	max. 33
	h	100	102		101	101	108
	l	70	70		70	70	70
	l1	37.75	37.75		37.75	37.75	37.75
	t	2-9	2-9		2-9	2-9	2-9
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—6	—6	—6

1 MB 550




Drawing 1 MB 550	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 551



Drawing 1 MB 551	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8


1 MB 5861



Drawing
1 MB 5861


Dim. in mm

1 MB 622



Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
		18 (M25) and 15 (M20)			25 (M32) and 18 (M25)		
Max. cable diam. (mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6


1 MB 627



Drawing
1 MB 627


Dim. in mm

2 MB 32




Drawing 2 MB 32	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40					
	d1	—	10.5	10.5	11	11	11
	e	50.5	59	59	68	68	68
	f	4.5	5	5	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
		15 15 15			18/25 18/25 18/25		
Max. cable diam. (mm)		1	1	1	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6

2 MB 36




Drawing 2 MB 36	Amp. Poles	63			125	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	171	171	171	205	205
	d	134.5	134.5	134.5	240	240
	e	103	103	103	140	140
	f	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1
	g	6	6	6	8	8
	h	250	250	250	355	355
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50
	a	25*	25*	25*	20*	20*
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	38	38
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	16	16
		—16	—16	—16	—35	—35

2 MB 43



Drawing 2 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	85	85		75	75	75
	b	85	85		90	90	90
	c	104	106		115	115	117
	d	64	64		45	45	45
	d1	10	10		13	13	13
	e	64	64		78	78	78
	f	5.5	5.5		5.5	5.5	5.5
	g	27	27		27	27	27
	g.1	2	2		1	1	1
	h	140	140		150	150	150
	l	50	50		55	55	55
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1	1		2.5	2.5	2.5
		—2.5	—2.5		—6	—6	—6

2 MB 68/853




Drawing 2 MB 68/853	Amp. Poles	16		
		5		
Dim. in mm	a	75		
	b	75		
	c	42		
	d	60		
	e	60		
	f	5.5		
	g	7.3		
	g.1	2		
	k	13		
	l	52		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1		
		—2.5		

Diagrammer og dimensjoner


Størrelsene for innganger i diagrammene kan være forskjellige fra de faktiske inngangsstørrelsene. Endringer kan skje uten forvarsel. Tar forbehold om feil og mangler.

2 MB 71




Drawing	Amp.	16		32	
2 MB 71	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5.5		5.5	
	g	6		6	
	g.1	2		2	
	h	129		138	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1		2.5	
		—2.5		—6	

2 MB 147




Drawing	Amp.	16		32	
2 MB 147	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	100		128	
	b	75		84	
	c	110		135	
	d	—		—	
	d1	10.5		11	
	e	59		68	
	f	5		5.3	
	g	4		4	
	h	135		170	
	M	20		32	
	M*	20 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		15		18	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1		2.5	
		—2.5		—4	

2 MB 155




Drawing	Amp.	63		
2 MB 155	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5.5	5.5	5.5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—16	—16	—16

2 MB 160




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 160	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	74	74		74	74	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	116	116		116	116	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		—10	—10		—10	—10	

2 MB 166




Drawing	Amp.	63			125		
2 MB 166	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		—16	—16	—16	—70	—70	—70

2 MB 173/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

2 MB 187/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

2 MB 215 for 61 mm Ø




Drawing	Amp.	16		
2 MB 215	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	69	69	69
	b	44	50	56
	c	45	43	42
	k max.	30	30	30
	h	70	70	70
	l	61	61	61
	l1	33.25	33.25	33.25
	t	wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	
		—4	—4	

2 MB 215 for 70 mm Ø




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 215	Poles	4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	78	78		78	78	78
	b	50	56		58	58	64
	c	45	44		51	51	51
	k max.	33	33		33	33	33
	h	82	82		82	82	82
	l	70	70		70	70	70
	l1	37.75	37.75		37.75	37.75	37.75
	t	wall thicknesses 2-9mm			wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—10	—10	—10

2 MB 221




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 221	Poles	4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	92.5	92.5		102	102	102
	b	87	87		94	94	94
	c	84.5	84.5		94	94	94
	d	55.5	55.5		62	62	62
	e	76	76		84	84	84
	f1	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	h	128	128		146	146	146
	i	21.5	21.5		26	26	26
	M	25x1.5	25x1.5		25x1.5	25x1.5	32x1.5

5 MB 57



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 57	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

5 MB 59



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 59	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	46	49	46	56	56	53
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

Artikelnummer og EL-nummer

Artikel nr.	EL nr.	Side
13A	15 033 17	6
14A	15 033 18	6
15A	15 033 44	7
16A	15 033 45	7
31	15 033 69	5
32	15 033 70	5
33	15 030 01	6
34	15 030 02	6
35	15 030 04	7
36	15 030 05	7
100		4
101	15 042 27	4
102		4
103		4
104	15 042 28	4
105		4
109		4
110		4
111	15 042 29	4
121		7
122	15 033 32	7
125	15 033 37	7
126		7
128A		4
129A		4
130A		4
131A	15 033 65	4
132A		4
134A		4
135A		4
136A	15 033 73	4
137		4
138	15 033 66	4
139		4
141		4
142		4
143	15 034 27	4
147A		6
148A	15 033 00	6
149A		6
151A	15 033 03	6
152A		6
159		6
160	15 033 02	6
163	15 033 04	6
164		6
179A		7
180A	15 033 31	7
181A		7
193A	15 033 36	7
194A		7
203A		4
204A	15 034 35	4
205A		4
207A		4
208A		4
209A	15 034 30	4
210A		4
211A	15 034 36	4
212A		4
214A		4
215A		4
216A	15 034 31	4
217A		4
218A	15 072 86	4
219A		4
220A		4
221A	15 072 83	4
222A		4
226A		4
227A		4
228A	15 072 74	4
229A		4
230A	15 072 85	4
231A		4
232A		4
233A	15 072 81	4
234A		4
238A		4
239A		4
240A	15 072 72	4
277		6
278	15 033 01	6
279		6
280		6
281	15 033 09	6
282		6
286		6
287		6
288	15 033 24	6
289		6
290	15 072 32	6
291		6
292		6
293	15 033 10	6
294		6
298		6
299		6
300	15 033 25	6
315		6
318		9
319		9
321		9
322		9
325		9
327		9
328		9
331		6
332	15 034 18	6
333		6
334		6
335	15 033 78	6
336		6
338		9

Artikel nr.	EL nr.	Side
339		9
340		6
341		6
342	15 034 23	6
343		6
344	15 034 24	6
345		6
346		6
347	15 033 79	6
348		6
352		6
353		6
354	15 034 01	6
355		6
356	15 033 80	6
357		6
359		6
360		6
361	15 033 88	6
362		6
363	15 034 32	6
364		6
366		6
367		6
368	15 034 25	6
392		6
393	15 073 28	6
394		6
396		9
397		9
398		6
399		6
400	15 073 24	6
401		6
402	15 073 31	6
403		6
404		6
405	15 047 01	6
406		6
410		6
411		6
412	15 037 02	6
418		5
419	15 042 20	5
420	15 042 21	5
421		5
422	15 042 23	5
539		7
540	15 033 33	7
541		7
542		7
543	15 033 38	7
544		7
548		7
549		7
550	15 047 02	7
551		7
552	15 072 09	7
553		7
554		7
555	15 033 39	7
556		7
560		7
561		7
562	15 072 03	7
577		9
578		9
584		9
585		9
586		9
590		9
591		9
597		9
598		9
599		9
603		9
604		9
610		9
611		9
612		9
616		9
617		9
623		9
624		9
625		9
629A		9
630A		9
636A		9
637A		9
638A		9
642A		9
643A		9
649A		9
650A		9
651A		9
681A		9
682A		9
688A		9
689A		9
690A		9
694A		9
695A		9
701A		9
702A		9
703A		9
711		6
712	15 034 74	6
717	15 034 75	6
719		6
725		7
731	15 042 07	7
733		10
734		10
735		10

Artikel nr.	EL nr.	Side
736		10
737		10
738		10
739		10
740		10
741		10
742		10
743		10
744		10
745		10
746		10
747		10
748		10
749		10
750		10
751		10
752		10
761	15 042 08	7
763		7
800		6
801	15 033 84	6
802	15 037 03	6
803		6
804	15 037 04	6
810		6
812	15 045 09	6
813		6
815		6
816		6
817	15 045 13	6
819		6
821		6
822		6
825		6
826	15 073 32	6
827		6
829	15 073 23	6
830		6
831	15 073 30	6
832		6
834	15 073 22	6
835		6
836		6
837	15 045 07	6
838	15 045 08	6
839	15 073 27	6
840	15 073 25	6
843		6
844	15 033 76	6
854		9
856		4
859		9
891		6
903		4
905	15 073 12	4
907		5
919		6
924		6
931		6
932		6
933		6
935		6
938		6
939		6
942		6
945		6
947		6
948	15 034 77	6
949		6
951	15 030 00	6
952		6
972		6
979		7
980	15 034 79	7
987		5
988		5
989		5
993	15 030 03	7
994		7
997		5
998		5
1035		10
1040		10
1045		10
1050		10
1055		10
1060		10
1065		10
1070		10
1075		10
1080		10
1081		4
1103	15 073 14	4
1107		6
1122A		4
1123A	15 034 33	4
1124A		4
1126A		4
1127A		4
1128A	15 034 28	4
1131		5
1132		5
1133		5
1135		5
1136A		4
1137A		4
1138A		4
1139A		4
1140A	15 034 38	4
1141A		4
1143A		4
1144A		4
1145A	15 034 48	4
1146A		4

Artikel nr.	EL nr.	Side
1147A		4
1148A		4
1149A		4
1150A	15 034 40	4
1151A		4
1153A		4
1154A		4
1155A	15 033 95	4
1166		5
1216		6
1217		6
1246A		4
1247A	15 034 39	4
1248A		4
1250A		4
1251A		4
1252A	15 034 41	4
1260A		4
1261A		4
1262A		4
1263A		4
1264A		4
1265A		4
1270		9
1271		9
1272		9
1273		9
1340		5
1341	15 042 14	5
1342	15 042 15	5
1343		5
1345		5
1346	15 042 16	5
1347	15 042 17	5
1348		5
1365		4
1366	15 034 07	4
1367		4
1384		4
1385	15 034 08	4
1386		4
1388		4
1389	15 033 61	4
1390		4
1394		4
1395	15 034 09	4
1396		4
1397		4
1398	15 034 15	4
1399		4
1410		6
1411		6
1418		4
1419	15 034 21	4
1420		4
1421	15 034 42	4
1422		4
1423		4
1424	15 034 22	4
1425		4
1438		7
1455		4
1456	15 034 34	4
1457		4
1459		4
1460		4
1461	15 034 29	4
1462		4
1463	15 034 11	4
1464		4
1465		4
1466	15 034 16	4
1467		4
1471		4
1472		4
1473	15 034 44	4
1474		4
1475	15 073 01	4
1476		4
1477		4
1478	15 072 94	4
1479		4
1483		4
1484		4
1485	15 072 90	4
1489		4
1490		4
1491		4
1492	15 034 12	4
1493		4
1494		4
1495	15 034 17	4
1496		4
1498		4
1499		4
1500	15 034 14	4
1501		4
1502	15 072 96	4
1503		4
1504		4
1505	15 033 62	4
1506		4
1551	15 072 88	4
1555		4
1556		4
1557	15 034 47	4
1631		5
1632		5
1633		5
1636		5
1637	15 045 19	5
1638		5
1642		5
1643		5

Artikel nr.	EL nr.	Side
1647		5
1648		5
1649		5
1650		5
1651		5
1667		5
1668	15 045 04	5
1669		5
1672		5
1673	15 045 02	5
1674		5
1678		5
1679		5
1688	15 045 10	6
1700		5
1701		5
1702		5
1703		5
1704		5
1707		5
1708		5
1709		5
1710		5
1711		5
1712		5
1716		5
1717		5
1719		5
1720	15 034 37	5
1721		5
1723	15 034 45	5
1724		5
1730		5
1733		5
1734		5
1735		5
1738		5
1739		5
1740		5
1744		5
1745		5
1746		5
1750		5
1751	15 034 82	5
1755		5
1756		5
1786		5
1787		5
1788		5
1789		5
1790	15 045 03	5
1791		5
1795		5
1796		5
1797	15 045 05	5
1801		5
1802		5
1803		5
1804		5
1805		5
1808		5
1809		5
1810		5
1811		5
1812		5
1813		5
1814		5
1818		5
1819		5
1820		5
1825		9
1831		9
1832		9
1835		9
1837		9
1838		9
1844		9
1845		9
1848		9
1850		9
1851		5
1852		5
1855		5
1856	15 034 83	5
1860		5
1861		5
1955		9
1961		9
1962		9
1965		9
1967		9
1968		9
1974		9
1975		9
1978		9
1980		9
1981		6
1982		6
1983	15 073 20	6
1984	15 045 11	6
2123A		13
2166		10
2167		10
2175B		13
2177A	15 072 07	13
2179A		4
2180A		4
2181A		4
2212		10
2213		10
2255		10
2296		10
2317		10
2324		10

Artikelnummer og EL-nummer

Artikel nr.	EL nr.	Side
2405		10
2406		10
2459		10
2460		10
2478		9
2511		9
2692		13
2845		9
2852		9
2855		9
2860		9
2864		9
2870		9
2883		10
3030		4
3031		4
3034	15 034 20	4
3036	15 073 13	4
3041		4
3045		4
3072		4
3093	15 073 08	4
3110		4
3112	15 073 11	4
3136		4
3153	15 073 05	4
3197		4
3200	15 073 06	4
3254		4
3266		6
3306		6
3312		6
3319A	15 034 55	9
3322	15 034 84	9
3331	15 034 46	5
3338		9
3339		9
3340		9
3341		9
3342		9
3343		9
3345		9
3346		9
3347		9
3348		9
3350		9
3355		9
3356		9
3380		4
3385		5
3413	15 073 29	6
3424		6
3449		4
3451	15 034 10	4
3454		4
3473		5
3485		5
3517	15 073 34	9
3523	15 033 85	9
3524	15 072 73	4
3575		4
3583		6
3646		6
3656		6
3658	15 073 16	6
3665		6
3704	15 073 19	6
3717		9
3718	15 072 20	13
3776		10
3777		10
3783		10
3784		10
3913		10
3916		10
3980		6
3981		6
3987		6
4101		11
4102		11
4103		11
4105		11
4106		11
4107		11
4108		11
4110		11
4111		11
4112		11
4113		11
4115		11
4116		11
4117		11
4118		11
4120		11
4122		11
4125		11
4127		11
4130		11
4132		11
4133		11
4135		11
4137		11
4138		11
4140		11
4141		11
4142		11
4143		11
4145		11
4146		11
4147		11
4148		11
4150		11
4162		11
4163		11

Artikel nr.	EL nr.	Side
4165		11
4167		11
4168		11
4170		11
4171		11
4172		11
4173		11
4175		11
4177		11
4178		11
4180		11
4233		11
4237		11
4238		11
4247		11
4254		11
4262		11
4263		11
4273		11
4274		11
4275		11
4970		11
4971		11
4972		11
4973		11
4974		11
4976		11
4977		11
4979		11
4980		11
5099A	15 071 53	8
5100A		8
5102A		8
5103A	15 034 58	8
5104A	15 034 59	8
5105A		8
5107A		8
5108A	15 034 60	8
5109A	15 034 67	8
5110A		8
5112A		8
5113A	15 034 68	8
5457A		8
5459A		8
5460A		8
5462A		8
5536		10
5599A	15 034 63	8
5600A		8
5602A		8
5603A	15 034 64	8
5604A	15 034 65	8
5605A		8
5607A		8
5608A	15 034 66	8
5691A		8
5692A	15 071 36	8
5696A	15 071 58	8
5743A		8
5785		10
5792A		13
5793A	15 071 56	8
5887A	15 071 55	8
5888A		8
5911A		8
5924A		8
5925A		8
5946A		13
5955A	15 034 61	8
5956A		8
5959A	15 034 62	8
6106		10
6569		8
6571		8
7000		8
7002A	15 071 63	8
7010A		8
7011A		8
7012A	15 071 60	8
7060		8
7061		10
7216	15 071 79	8
7217		8
7218	15 071 77	8
7219		8
7220	15 071 72	8
7221		8
7222	15 071 67	8
7223	15 071 80	8
7224		8
7225		8
7226	15 071 73	8
7227		8
7228	15 071 68	8
7238	15 071 61	8
7239		8
7240	15 071 75	8
7241		8
7242	15 071 70	8
7243		8
7244	15 071 65	8
7245	15 071 78	8
7246		8
7247	15 071 76	8
7248		8
7249	15 071 71	8
7250		8
7251		8
7318	15 071 35	8
7502		8
7503		8
7504	15 072 38	8
7505		8
7507	15 072 36	8

Artikel nr.	EL nr.	Side
7511		8
7512		8
7513		8
7514		8
7516	15 072 43	8
7520		8
7521		8
7523	15 072 37	8
7524		8
7526	15 072 35	8
7530		8
7531		8
7533		8
7534		8
7536	15 072 34	8
7602		8
7603		8
7604		8
7605		8
7607		8
7611		8
7612		8
7613		8
7614		8
7616		8
7620		8
7621		8
7623		8
7624		8
7626	15 037 35	8
7628		8
7629		8
7633		8
7634		8
7636		8
9104		5
9105		5
9106		5
9120		5
9121		5
9122		5
9140		5
9141		5
9142		5
9150		5
9151		5
9152		5
9170		5
9171		5
9172		5
9180		5
9181		5
9182		5
9300		4
9301	15 071 91	4
9302		4
9320		4
9321	15 071 89	4
9322		4
9340		4
9341		4
9342	15 071 85	4
9350		4
9351	15 071 90	4
9352		4
9370		4
9371	15 071 88	4
9372		4
9380		4
9381		4
9382	15 071 84	4
9530		10
9531		10
9532		10
9562		13
9590		10
9591		10
9592		10
10081	15 071 99	13
10082	15 072 00	13
10083	15 071 98	13
10749	15 072 24	13
10751	15 072 19	13
10754	15 042 31	13
10755	15 042 32	13
10837	15 033 28	13
10838	15 072 21	13
10839	15 072 22	13
10840	15 072 23	13
10841	15 033 27	13
10842	15 042 34	13
10843	15 072 18	13
10844	15 072 16	13
10845	15 072 17	13
10846	15 042 35	13
11010		13
11011	15 030 12	13
11012		13
11013		13
11030		13
11031	15 045 00	13
11032		13
11033		13
11060		13
11061		13
11081		13
11310		13
11311		13
11312		13
11313		13
11330		13
11331		13
11332		13
11333		13

Artikel nr.	EL nr.	Side
11511	15 045 59	13
11512		13
11531		13
11532		13
13101		6
13102		6
13105	15 033 11	6
13106		6
13111		6
13112	15 033 19	6
13201		6
13202		6
13203		6
13204		6
13205	15 034 85	6
13206		6
13210		6
13211		6
13212	15 034 87	6
13215		6
13216		6
13217		6
13218	15 034 88	6
13219		6
13223		6
13224		6
13225	15 034 90	6
13510	15 072 28	6
13520	15 072 27	6
13522		6
13523		6
14101		7
14102		7
14105	15 033 40	7
14106		7
14111		7
14112	15 034 92	7
14201		7
14202		7
14203		7
14204		7
14205	15 034 93	7
14206		7
14210		7
14211		7
14212	15 042 12	7
14215		7
14216		7
14217		7
14218	15 033 41	7
14219		7
14223		7
14224		7
14225	15 034 97	7
14510		7
14520		7
14522		7
14523		7
17002		13
17006		13
17014		13
20970		9
21241		9
27001	15 009 81	4
27002		4
27004	15 009 82	4
27005	15 009 83	4
27006		4
27008	15 009 84	4
41000	15 072 33	4
41404		11
75001		12
75006		12
75011		12
75016		12
75021		12
75026		12
75031		12
75036		12
75041		12
75046		12
75053		12
75058		12
75063		12
75068		12
75073		12
75078		12
75091		12
75096		12
75101		12
75106		12
75111		12
75116		12
75121		12
75126		12
75131		12
75136		12
75172		12
75173		12
75174		12
75201		12
75206		12
75211		12
75216		12
75221		12

Teknisk selger Norge:

Espen Kristiansen

Technicals sales

Solhellinga 40H

2316 HAMAR

NORGE

Phone: +47 47 38 34 61

espen.kristiansen@mennekes.de

www.MENNEKES.com

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1

57399 KIRCHHUNDEM

GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1

Fax: + 49 2723 41-214

info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com



1015900DS3T0419.V

Med forbehold om endringer.

Ingen ansvar for trykkfeil.